

警報通信器 無線式

ムセンセンサーⅡ

メーカー アクティオ 測定項目 —



商品コード	備考
R8P 10100 002	見通し100mまで通信可能

組み合わせ品
警報通信機用送受信機、監視王、IJKT-3、音声報知器

付属品 回転灯* (ケーブル10m付)、送信器、電源ケーブル10m、設置ガイド、弊社検査成績書

*標準赤色ですが、黄色に変更も可能です。変更希望の際はお申し付けください。

販売品 電源ケーブル延長*、回転灯ケーブル延長*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

送信器で障害物を検知したら、回転灯警報機が動作します。送信器～受信盤までは無線で通信します。(見通し約100m) 受信盤はAC100V、送信器は電池駆動のため、電源不要です。

型式	ムセンセンサーⅡ	
電波到達距離	障害物のない場所で水平見通し約100m	
検知方式	パッシブインフラレッド方式	
検知エリア	縦付時：最長10m	
外部接点出力	1回路・A接点	
警報音量	0～105db (無段階調整)	
電源	受信盤：AC100V、送信器：DC9V アルカリ電池	
消費電力、電池寿命	受信盤：18W、送信器：約1年	
使用温度	-10～50℃ (結露なきこと)	
寸法	受信盤	200×120×300mm
	送信器	77×70×171mm (金具32×2×320mm)
質量	受信盤：約2kg、送信器：約0.5kg	

使用例

・現場ゲート付近の通行人の検知に。



警報通信器 方向識別型

アクティブセンサー

メーカー アクティオ 測定項目 —



商品コード	備考
R8P D0020 001	センサー間20mまで対応

組み合わせ品
警報通信機用送受信機、監視王、IJKT-3

付属品 合成音声回転灯 (ケーブル10m付)、受光器 (制御盤ケーブル10m付)、投光器 (電源ケーブル10m付)、電源ケーブル10m、設置ガイド、弊社検査成績書

販売品 電源ケーブル延長*、回転灯ケーブル延長*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

車両や人の動きを検知し、音声付き回転灯で知らせます。投光器と受光器を向かい合わせに設置することで、方向検知が可能です。音声は4種類より、設置場所に合わせてお選びいただけます。

型式	アクティブセンサー	
電波到達距離	屋外20m	
検知方式	赤外線ビーム遮断検知	
予備接点出力	受光器：無電圧出力 1a×2 AC250V5A以下	
音色数	音声4、無音1	
警報音量	0～105db (無段階調整)	
電源	受光器、投光器ともにAC100V	
消費電力	受光器：約60W、投光器：約20W	
使用温度	-10～40℃	
寸法	センサー	500×120×168mm
	制御盤	400×160×400mm
質量	センサー：約2kg、制御盤：約3kg	

使用例

