

# AF350 エーエフ350

3段階(Low Middle High)感度設定が可能。地質に合わせて自動でキャリブレーションを行います。40 cm径アンテナ使用で最大深度 1.4mまで探知が可能。

◇周波数:6.5Khz

◇ループアンテナ:防水仕様 \*但し操作盤は防水ではありません

◇探知可能金属:鉄、非鉄(アルミニウム、SUS、金、銀、銅、ステンレス、真鍮、鉛ほか)

◇ヘッドフォン使用可能 \*OP

◇単3電池8本で約20時間使用可能

◇ループアンテナ:12cm 径 又は 40 cm径アンテナ使用可能 \*OP

\* 探知深度は金属の種類、周りの環境で大幅に変わります。

\* OP はオプションで選択

## サイズ

長さ:約 110cm × 20cm × 30cm (メーター位置は高さ約 30cm)

重さ:約1.3kg

## 検知能力

| 100円硬貨 | 10円硬貨 | スプレー缶 | 単三電池  | SUS ハサミ | アルミホイル<br>(6 cm x 13 cm) | 鉄板<br>(60 cm x 110 cm) | iPhone | モンキーレンチ<br>(2cmx20cm) | ハンチ<br>(L=20cm) |
|--------|-------|-------|-------|---------|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 20 cm  | 24 cm | 58 cm | 23 cm | 26 cm   | 30 cm                    | 90 cm                  | 42cm   | 40 cm                 | 30 cm           |

数値は24cm径アンテナ使用での探知距離ですが保証するものではありません。周りの環境で大幅に変わります。オプションの40cm径アンテナ使用で約30%能力がUPします

## 使用方法

I) ON/TUNEスイッチをBAT(バッテリーチェック位置)にして電池の残量を確認

II) SENSITIVITY (感度) スイッチを地質に合わせて HIGH、MEDIUM または LOW に選択

III) 先端のアンテナを地面にそって左右にユックリ振ってください。金属に反応するとブザー警告音が鳴りメーターが振れます



有限会社 TSトレーディング

<http://www.ts-trading.com>

271-0093 千葉県松戸市小山 198-28

TEL 047-703-1640 FAX 047-703-1641

<http://www.ts-trading.com>

E-Mail [detector@tokyo.email.ne.jp](mailto:detector@tokyo.email.ne.jp)