



Creating a new energy of the future

SATORIは様々な環境での使用に適した製品開発を目指します

バッテリー **5年**
インバータ **2年**
保証※1

-20℃
の環境でも
稼働

UPSへの
切替
0秒

サーバロケーション
監視カメラ等
安心機能



SATORICORE 4400

※1 バッテリーに関する保証です。インバーター、その他消耗部材には適用されません。
バッテリーは延長保証申込で7年に、インバータは延長保証申込で4年になります。
※2 業務用冷凍/冷蔵庫や工事機材にも活用が可能。尚、200Vの対応には専用のインバーターが必要となります。

製品概要

SATORIの大容量蓄電池シリーズは、蓄電容量に応じて3つの製品をラインナップ。
SATORICORE 2200とSATORICORE 4400は、前輪の車輪を小型にすることで可動性を重視した仕様。
SATORICORE 3300は、大型車輪で安定性と走破性を重視した仕様です。



※OVERLOAD PROTECTION: 加電圧を制限します。

バッテリーの増設はケーブルレス

必要に応じて、バッテリーの増設が可能。増設バッテリーの容量1基あたり2160Wh。カセット型なので、オフィスや家で充電しておき、移動が必要などときには必要な分だけ簡単に持ち出せる設計です。

様々なラインナップをご用意



SATORICORE
2200




SATORICORE
3300



SATORICORE
4400



アプリによる操作が可能



SATORI 製品仕様

大容量蓄電池シリーズ				拡張蓄電池
型番	SATORICORE 2200	SATORICORE 3300	SATORICORE 4400	SATORICORE EX 2160
寸法	357×480×322mm	610×550×310mm	584×480×322mm	186×465×300mm
重量	30.5kg	45.5kg	58kg	22.1kg
蓄電容量	2074Wh	3197Wh	4234Wh	2160Wh
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン
出力	定格出力	2200W	2200W	4400W
	周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	AC出力	4	4	8
	USB出力	USB-C 4/USB-A 2	USB-C 4/USB-A 2	USB-C 4/USB-A 2
	DC出力(DC5521)	1 (12V/3A)	1 (12V/3A)	1 (12V/3A)
入力	シガーソケット出力	1 (12V/10A)	1 (12V/10A)	1 (12V/10A)
	AC入力	1500W	1500W	3000W
	ソーラーパネル入力	1	1	2
充電時間	AC入力時(最小時間)	約85分	約130分	約108分
インバーター	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
ライト	100ルーメンLEDライト	100ルーメンLEDライト	100ルーメンLEDライト	100ルーメンLEDライト
可動性	車輪	可動性車輪+大型車輪	前後大型車輪	可動性車輪+大型車輪
	ハンドル	キャリアハンドル	キャリアハンドル	キャリアハンドル
動作環境	温度	入力 0°C~45°C 出力 -20~45°C	入力 0°C~45°C 出力 -20~45°C	入力 0°C~45°C 出力 -20~45°C
	保管温度	0°C~60°C	0°C~60°C	0°C~60°C
	湿度	1%~95%RH	1%~95%RH	1%~95%RH
	使用場所	屋内	屋内	屋内
サイクル数	3500回(80%以上)	3500回(80%以上)	3500回(80%以上)	3500回(80%以上)
保証期間	バッテリー インバーター	5年(延長保証申込で7年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。 2年(延長保証申込で4年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。	5年(延長保証申込で7年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。 2年(延長保証申込で4年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。	5年(延長保証申込で7年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。 2年(延長保証申込で4年)・レンタル事業者様向け保証メニューには適用されません。
付属品	AC電源ケーブル 取扱説明書 保証書	AC電源ケーブル 取扱説明書 保証書	AC電源ケーブル 取扱説明書 保証書	取扱説明書 保証書
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

・製品の改善、改良のため、外観・仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
・このカタログに掲載している製品と実際の製品の色が異なる場合があります。
・上記の仕様は、実使用時は、天候や使用する機器の電力傾向によって異なる場合があります。

・本製品による誤作動、または不具合による使用機器の停止や損傷、データ消失などが発生しても一切の責任は負いません。
・使用済みの蓄電池は、自治体のルールに従ってください。
・本製品は、作動機能を保証する期間を設けておりますが、電池容量を保証するものではありません。

support@satori-j.com

「メーカー」



「販売元」

琉球電池株式会社

「代理店」