



安全マン本体  
(AZM-R34)



リモコン  
(AZM-T34)

定格6W、最大10Wの大音量スピーカー  
(音声到達距離は200m超)

クレーンワイヤーに簡単設置

4種類の音源を標準搭載

バッテリー稼働

小型リモコンは最大32台まで  
登録可能

## 主な仕様

### 安全マン本体 (AZM-R34)

音声出力	定格6W、最大10W
音声最高到達距離	約250m
連続使用	約3日 ※ご使用頻度により変わります
塗装色	ライトグレー
メッセージ入力数	4つ
取付可能ワイヤー径	最大60mm
使用電池	12V 7Ah
使用温度	-10℃~+40℃
寸法	(W)225×(D)186×(H)547mm
重量	約10kg

### リモコン (AZM-T34)

送信周波数	426.025MHz
通信方式	単向通信 (時間制限あり)
変調方式	1200bps MSK
送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
送信出力	1mW
到達距離	約200~300m
寸法	(W)30.5×(D)11.6×(H)63mm
使用電池	リチウム電池CR-2032×1個
消費電流	送信時11mA スタンバイ時1μA以下
動作温度	-10℃~+60℃
重量	24g

## 構成部品



リモコン (AZM-T34)



バッテリー (12V 7Ah)



充電器 (適合容量5Ah~12Ah)



安全にご使用いただくために、

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

