

Starlink 高性能ムーブ アンテナとBOXの収納手順

機器の撤去前に必ずお読みください

※頻繁にアプリのアップデートが行われるため、表記と異なる箇所がある場合がございます

株式会社 **アクティオ**

通信ICT事業部

2025.03.21

目次

1. 返送物の内容
2. アンテナの撤去
3. 解約手続き

1. 返送物の内容

収納箱の注意点

- ✓ アンテナを収納している箱は専用箱のため必ずご返却をお願いします

アンテナ(ケーブル25m付)



単管マウント



六角レンチ ネジ(大小各6本)



ルーターBOX



電源ケーブル



LANケーブル



カギ



アンテナ収納箱用段ボール
※紛失NG



アンテナ収納箱
※紛失NG




ルーターBOX収納段ボール

2. アンテナの撤去 その1

アンテナは手で動かさないで
✓ アンテナの角度変更は「アプリ」で行います
手で無理に動かさないでください

アンテナは、**アプリ上で「収納モード」に切替した後**に撤去を行ってください




Starlinkアプリを立ち上げます



アプリから「設定」をタップ



「Starlinkを収納モードにする」
をスライドして「**収納モード**」に切り替え



「**収納解除**」になればOK
アンテナも自動で傾きます



※この角度になればOKです
アンテナは手で動かさないでください

2. アンテナの撤去 その2

収納モードにしたアンテナは、以下手順で収納してください

アンテナは確実な収納を

- ✓ アンテナは正しい向きで収納してください
- アンテナがBOXに収まるよう収納してください



手順1.
アンテナから単管マウントを外す



手順2.
アンテナケーブル、単管マウントを
専用BOXに収納する




手順3.
紙の中敷きを敷きます



手順4.
アンテナを収納します
※収納モードになっていること
※向き、支柱に注意



手順5.
カバーをかぶせて完了



Л К Т / О